

EXP-I8

EKSPANDER WEJŚĆ

Ekspander wejść do central z serii Neo-IP.

Właściwości:

- Kompatybilność: NeoLTE-IP, NeoGSM-IP, Neo-IP
- Rozbudowa systemu o 8 dodatkowych wejść
- Moduł lokalny podłączany do płyty głównej przez złącze X2
- Konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wejścia centrali
- Rozłączne listwy zaciskowe

W zestawie:

- Moduł wejść Ropam EXP-I8
- Rezystory
- Kołki montażowe



Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	9V÷14V/DC min/max (ze złącza X2 lub EXP)
Pobór prądu	20mA/40mA min/max (Ix=2,5mA @12VDC)
Wejścia I1-I8 (programowane)	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO = hi-Z/~30 , ~30 /hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 impedancja linii dla danego typu [Ohm]: brak naruszenia/naruszenie
Sygnalizacja pracy	dioda LED: zasilanie
Warunki pracy	II klasa, -10°C ÷+55°C , RH:20%...90%, bez kondensacji
Montaż	Tulejki montażowe x 2, z taśmą montażową
Wymiary	33 x 87 x 24 [mm]
Waga	25g
Współpracujące centrale	Centrale z serii Neo-IP