

EXP-LIGHT16-RN

STEROWNIK OŚWIETLLENIA



Przewodowy moduł dedykowany do sterowania oświetleniem lub innym urządzeniem sterowanym z 230V AC. Sterownik posiada możliwość pracy autonomicznej (samodzielnie na obiekcie) lub jako część systemu nadzorowanego przez centralę NeoLTE-IP-64 lub Neo-IP-64.

Właściwości:

- 16 kanałowy moduł do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami sterowanymi z 230V AC
- 16 wyjść 230V AC, 16 wejść sterujących
- Kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64
- Dwa tryby pracy: autonomiczna lub systemowa
- Sterowanie oświetleniem:
 - lokalne (łączniki monostabilne)
 - zdalne (aplikacja mobilna, panele dotykowe, zdarzenia systemowe)
- Obudowa 12M, montaż na szynę TH35
- Zasilanie modułu 230V AC

Specyfikacja techniczna:

Parametr:	Wartość:
Zasilanie:	230 VAC (zasilanie główne, praca autonomiczna i systemowa), 12 VDC (zasilanie pomocnicze z magistrali systemowej, praca systemowa).
Pobór prądu (bez zasilania wyjść):	230 VAC: ~11mA, 12 VDC: 0A (230 VAC jest), 70mA (prąd maksymalny przy braku zasilania 230 VAC*).
Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia sterującego	AC1: 1A/250V AC3: 150W,
Maksymalne obciążenie sumaryczne dla wszystkich wyjść	1800W (8A)
Zabezpieczenie obwodów wyjściowych (230VAC, gniazdo F2):	Bezpiecznik szklany 5x20mm szybki 10A
Zabezpieczenie obwodu zasilania modułu (230VAC, gniazdo F1):	Bezpiecznik szklany 5x20mm zwłoczny 1A
Komunikacja z centralą:	Magistrala RopamNET
Kompatybilne centrale	Centrale z serii Neo-IP-64
Złącza:	AWG: 24 – 12, rozłączne (sterowanie i wyjścia) DG250 (magistrala RopamNET)
Montaż:	Szyna DIN
Obudowa:	D12M szerokość 12 standardowych modułów.
Wymiary:	212 x 90 x 58 (+/- 1) mm
Waga:	~450g netto

***Przy braku zasilania 230 VAC nie jest możliwe sterowanie przekaźnikami wyjściowymi**