



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

EXP-O8R-RN-D9M

EKSPANDER WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH

Ekspander wyjść przełącznikowych,
do central z serii Neo-IP-64 i Neo-IP.



Właściwości

- Kompatybilność: centrale z serii Neo-IP oraz Neo-IP-64
- Rozbudowa systemu o 8 dodatkowych wyjść przełącznikowych
- Wyjścia przełącznikowe 8A/250VAC
- Przełączniki w podstawkach montażowych
- Komunikacja z centralami po magistrali systemowej RopamNET
- Konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wyjścia centrali
- Rozłączne listwy zaciskowe
- Moduł w obudowie na szynę TH35, szerokość 9M

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	40mA/60mA śr/max @12VDC
Wyjścia O1-O8	NO, NC, RDC 500mOhm, 700mA@24VDC
Komunikacja	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria, zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	159,5x 90 x 58 [-/+1] [mm] obudowa DIN 9M
Waga	335g netto
Kompatybilne centrale	Centrale z serii Neo-IP oraz Neo-IP-64