

RM5-12V-1P

PRZEKAŹNIK MINIATUROWY



Przełącznik miniaturowy, dopuszkowy do sterowania (poprzez wyjścia tranzystorowe OC/NPN) urządzeniami 230V lub urządzeniami wymagającymi styków bez-potencjałowych (np. automatyka bram).

Właściwości:

- Wyzwalanie: **10÷14VDC**
- Przełącznik: C/NO, (AC1: 5A/250V, AC3: 150W silnik 1-fazowy, DC1: 5A/24VDC)
- Obciążalność: 5A/250V
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Wyprowadzenia złącza śrubowe/ złącza WAGO (C/NO)
- Moduł dopuszkowy/instalacyjny (w termokurczu)
- Wymiary: ~41x14x18 [mm]

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Ilość kanałów	1
Napięcie sterujące cewką przekaźnika	12V
Maksymalne napięcie podłączane do wyjścia	AC: 230V DC: 30V
Maksymalny prąd (moc) obciążenia	AC1: 5A AC3: 150W DC1: 5A
Typ wyjścia przekaźnika	Bezpotencjałowy NO (normalnie otwarty).
Obudowa	41 x 14 x 18 [mm]