

EXP-O8T-RN

EKSPANDER WYJŚĆ TRANZYSTOROWYCH

Ekspander wyjść tranzystorowych,
do central z serii Neo-IP-64 i Neo-IP.



Właściwości

- Kompatybilność: centrale z serii Neo-IP i Neo-IP-64.
- Rozbudowa systemu o 8 dodatkowych wyjść tranzystorowych 0,7A
- Komunikacja z centralami po magistrali systemowej RopamNET
- Konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wyjścia centrali
- Rozłączne listwy zaciskowe

W zestawie

- Moduł wyjść Ropam EXP-O8T-RN
- Kołki montażowe

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	40mA/60mA śr/max @12VDC
Wyjścia O1-O8	NO, NC, RDC 500mOhm, 700mA@24VDC
Komunikacja z centralą	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria, zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	67,5 x 87 x 25 [mm]
Waga	50g netto
Kompatybilne centrale	Centrale z serii Neo-IP i Neo-IP-64