



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

RF-4C

STEROWNIK RADIOWY 433MHZ

Sterownik radiowy serii RF 433 MHz przeznaczony do systemów zdalnego sterowania. W zestawie z centralą alarmową, sterownik RF-4 tworzy elastyczny system alarmowy zarządzany pilotami radiowymi.



Właściwości

- Sterownik radiowy do systemów zdalnego sterowania
- Obudowa natynkowa ABS, biała
- Moduł RF-4C nie zawiera pilota TR-4 w zestawie, piloty z serii TR-4 należy dobrać z oferty

Specyfikacja techniczna:

- Pasma częstotliwości pracy 433 MHz
- 2 tryby pracy sterownika: systemowy z centralami z serii Neo-IP i Neo-IP-64 oraz autonomiczny
- 4 wyjścia sterowalne: 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia typu OC
- 3 niezależne tryby pracy wyjść: biostabilny, monostabilny oraz real
- Możliwość zarejestrowania do 61 pilotów
- Wyjście AUX 14VDC/50mA do zasilania urządzeń zewnętrznych np. przekaźnik 12VDC
- Optyczna sygnalizacja pracy
- Kodowana transmisja: nadajnik-odbiornik
- Magistrala RopamNET do integracji z centralami alarmowymi Neo-IP i Neo-IP-64
- Styk sabotażowy obudowy
- Zasilanie: 9V÷30V/DC lub 8V÷24V/AC
- Wymiary 80x80x20 mm